

HYBRID-WECHSELRICHTER · 3-PHASIG · PV UND SPEICHER

FOX-ESS

H3-10.0-E

„Ein Hybrid für alles — Speicher von Anfang an oder jederzeit nachrüstbar, ohne Gerätetausch.“

**10,0 kW**

AUSGANGSLEISTUNG

97,3 %

EUROP. WIRKUNGSGRAD

< 10 ms

NOTSTROM-UMSCHALTZEIT

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung AC	10,0 kW (3-phasig)	Max. PV-Eingangleistung	15,0 kWp
MPP-Tracker	2 unabhängig	MPP-Spannungsbereich	160–950 V DC
Max. Eingangsspannung	1.000 V DC	Batterie-Spannung	180–600 V (HV)
Notstromfunktion (EPS)	Ja, bis 10 kW im Inselbetrieb	Parallelbetrieb	bis 10 Einheiten on-grid
Schutzart	IP65 (außen installierbar)	Kommunikation	WLAN, LAN, RS485

WAS DAS FÜR SIE BEDEUTET

- Bei Stromausfall läuft der Haushalt weiter — Umschaltung in unter 10 Millisekunden.

- Ein Gerät für heute und morgen — Speicher jederzeit nachrüstbar, ohne Wechselrichter-Tausch.

- 97,3 % Wirkungsgrad — fast jede erzeugte Kilowattstunde kommt im Haus an.

- 10 Jahre Herstellergarantie ab Werk — verlängerbar bis 20 Jahre gegen Aufpreis.

GEEIGNET FÜR

- Einfamilienhaus mit 8–15 kWp PV-Anlage
- Haushalte mit Wunsch nach Notstromversorgung

IM LIEFERUMFANG

- Hybrid-Wechselrichter FOX-ESS H3-10.0-E
- Monitoring-App FoxCloud (iOS/Android) für Echtzeit-Überwachung

— Speicher von Anfang an oder später nachrüstbar —
ohne Wechselrichter-Tausch

— Installation, Netzanmeldung und Inbetriebnahme
durch Thiessen Energy

— Einweisung vor Ort mit allen Funktionen

HERSTELLERGARANTIE

10 Jahre (verlängerbar bis 20 Jahre)

SERVICE DURCH THIESSEN ENERGY

**Installation, Netzanmeldung und Einweisung durch
Thiessen Energy**

GUT ZU WISSEN

Im Schadensfall läuft die Abwicklung über uns — wir übernehmen den Kontakt zum Hersteller, koordinieren den Austausch und bauen das Ersatzgerät ein. Sie haben einen Ansprechpartner, nicht eine Hotline im Ausland.